



## Generadores a Gasolina Semi Profesionales



### Partida Eléctrica

#### Características:

- Gran autonomía de uso por su capacidad de estanque de combustible.
- Panel de nivel de Voltaje.
- Sistema de amortiguación de vibración.
- Amplio Mix de repuestos.
- Alto rendimiento con bajo consumo de combustible gracias a su motor con válvulas sobre la culata (OHV)

#### Incluye:

- Placa AVR
- Breaker
- Sensor de aceite
- Cargador de batería 12 volt
- Voltímetro
- Batería

#### Datos técnicos

Modelo	LC 8000 DDC
Código	4407000108001
Frecuencia (Hz)	50 hz
Potencia Máxima (w)	7.000 w
Potencia Continua (w)	6.000 w
Voltaje (v)	221 v
Motor	17 hp
Tipo	Monocilíndrico, 4T
Refrigeración	por aire
Sistema de Arranque	Partida eléctrica
Consumo Combustible (L/hr)	3,6 L/hr
Autonomía (según estanque)	8 hrs*
L x A x H (mm)	721 x 550 x 570
Peso	87 Kg

\*Se recomienda NO más de 4 horas de uso continuo.