

GO70GE

# GENERADOR ABIERTO GASOLINA - MONOFÁSICO 6,5KVA

CÓD. 1030 11674



El generador a Gasolina portátil GO70GE es perfecto para suministrar energía de respaldo en casa o en el lugar de trabajo. Compacto y confiable, este generador entrega 6.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 6.500 Watts como potencia máxima de partida.

Todos los Generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- ▶ Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.



▶ Marco robusto de 32mm.

▶ Partida Eléctrica / Manual

▶ Manillas retráctiles y ruedas para facilitar su traslado.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Unidad Generadora</b>	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	27,3A
	Potencia Nominal	6,0 kW / 6,0 kVA
	Potencia Máxima	6,5 kW / 6,5 kVA
	N° de Fases	Monofásico
Factor Potencia	1	

<b>Unidad Motriz</b>	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Nivel de Ruido	74dB (A) / 7m
	Partida	Eléctrica / Manual
	Autonomía tanque lleno*	> 8h

<b>Dimensiones</b>	Largo x Ancho x Alto	73 x 57 x 58cm
	Peso	92kg

\*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 28L



Pantalla Multifunción:  
Horómetro, Voltímetro,  
Frecuenciómetro



Iluminación de Panel LED  
Alarma de Aceite, Interruptor General  
1 salida Schuko 220V/16A  
1 salida 250/36A  
Cargador DC 12V/8,3A